

Správne nahratie firmware a ostanych súčastí software
pre bezproblémovú
prevádzku prijímača **SkyTec HD BlackBox PVR Ready**.

SLOVNÍK:

firmware - základný softvér obsahujúci užívateľské rozhranie

webzeal - webový prehliadač, 1 súbor ktorý treba spúšťať z USB zariadenia (v menu Správca úložísk), ak je webzeal používaný z USB disku, blokuje ho pre iné použitie (nie je možné súčasne nahrávať - na to je doporučené mať samostatný USB disk alebo interný 2,5 HDD do 1T kapacity.

addon - prednastavené internetové stránky s video obsahom (youtube, youporn,...)

Internet TV+ - neinštaluje sa, je súčasťou menu. Možnosť vytvoriť si vlastné prepojenie na webstránky lebo IP adresy s video obsahom podľa špecifického manuálu - podpora RTMP, RTMPT, HTTP. Je potrebné zadať presnú adresu media obsahu (nestačí zadať len adresu webstránky).

Adresy je možné aditovať v PC, sú v súbore url_list.txt.

plugin - MCAS, CCCAM, OSCAM, XCAM, NEW CS, WICARD,... - špecifické funkcie
Pre fungovanie s ICE kartami treba zvoliť MCAS - nech sa štartuje automaticky.

NÁVOD:

1. Na USB zariadenie /napr.kľúč/ nakopirovať vhodný firmware, plugin, prípadne addons.
Firmware, WebZeal a addons musia byť rozbalené a uložené v koreňovom adresári USB zariadenia. Pluginy v zložke plugin
2. **Vymazať užívateľské data** - nachádzajú sa v adresári "VAR" /použiť napr. Total Commander a pripojenie cez ftp, meno: root, bez hesla/.
3. Vykonať – „**Obnovu výrobných nastavení**.“
Menu>Inštalácia>Obnova systému alebo Správa nastavení>Obnovenie výrobných nastavení. Názvy su niekedy podmienené verziou firmware.
4. **Zformátovať užívateľské data** - Zasunieme už pripravené USB zariadenie do USB konektora na prijímači. V znazornenej tabulke na obrazovke, sa pomocou "DO" presunieme na vytvorenú zložku "plugin" /šípka doľava, alebo doprava/ a následne **zeleným** tlačítkom na "DO" potvrdíme zformátovanie užívateľských dat.
Po ukončení sa prijímač sám reštartuje.
5. **Nahrat' správny firmware** – Stiahnuť aktualnu verziu, rozbalit na USB zariadenie a nahrat' do prijímača.
6. Po každom nahratí firmware je potrebné vykonať - „**Obnovu výrobných nastavení**.“!
Menu>Inštalácia>Obnova systému alebo Správa nastavení>Obnovenie výrobných nastavení. Názvy v Menu su niekedy podmienené verziou firmware.
7. **Nahratie pluginov** - postup je podobny ako v bode 4. V znazornenej tabulke na obrazovke, sa pomocou „DO“ presunieme na vytvorenú zložku "plugin" /šípka doľava, alebo doprava/ a nasledne **červeným** tlačítkom na „DO“ potvrdíme nahratie pluginov.
Následne si v Menu>Doplňky>Plugin - zapneme, prípadne nakonfigurujeme potrebné pluginy. /MCAS - čítačka kariet/.

8. **Nahratie FreeTV+ addons** - V Menu>Doplnky>OTT-Služby, /musí byť pripojený ethernet/. Zasuňme už pripravené USB zariadenie do USB konektora a na obrazovke sa nám po chvíľke objaví výzva na nahratie nových addons - potvrdíme OK.

9. **Pripojenie webového prehliadača – WebZeal**

V Menu>Systémové nástroje>Správa úložísk>Aktuálne zariadenie>Pripojiť obrazový súbor systému a v spodnom riadku dať „Pripojiť“.

Následne si v Menu>Doplnky>Plugin – zapneme plugin WebZeal a čakáme, až sa nám zobrazí úvodná obrazovka Internetu. /musí byť pripojený ethernet/.

10. **Editácia settingu** - keď sa pripojíme cez FTP môžeme súbor .fdu editovať v kompatibilnom programe (napr. DrEdit).

Poznámka.

Do menu „Sťahovanie dát z USB pamäťového zariadenia“ sa dostaneme cez:
Menu>Systémové nástroje>Zálohovanie nastavení.